

FAAC 950 för 2 dörrblad

Slaven håller mastern öppen tills slaven är helt stängd genom en slutning till "key-ingången". Programmera natthålltiden för "key-ingången" till 0 sek så stänger den direkt när slaven nått stängt läge. Juster öppethålltiden som vanligt på trimpotarna.

Slav:

- Programmera under Avancerad meny - 2: In/out
- 2.2: out OP/CL till N/C
- Dippa nr. 2 på DS1 på nätkortet
- Dippa nummer 5 på styrkortet - öppetfördröjning.

Master:

- Programmera under Setup - 2.3 Night pause time till 0 sek.

